

ПАСПОРТ


Усилитель LSA-045DF

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

арт. 109540056

Усилитель LSA-045DF предназначен для усиления сигнала и компенсации потерь в кабеле при приеме цифрового и аналогового телевизионного вещания. Этим усилителем оснащены следующие модели телевизионных антенн LOCUS:

Меридиан-07AF L025.07D
Меридиан-12AF L025.12D
Меридиан-60AF L025.60D
Эфир-08AF L035.08D
Эфир-18AF L035.18D



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Используйте усилитель только по назначению.

Усилитель предназначен для эксплуатации в корпусе антенны на улице при температуре $-40^{\circ}\text{C}..+60^{\circ}\text{C}$. Изготовитель гарантирует эффективную работу усилителя только в антеннах компании LOCUS при соблюдении требований по установке.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Диапазон рабочих частот, МГц	470 - 862
Коэффициент усиления, дБ	20
Коэффициент шума, дБ, не более	4
Волновое сопротивление, Ом	75
Тип разъема подключения	розетка, тип F
Напряжение электропитания, В	$5 \pm 0,3$
Ток потребления, мА, не более	40
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	50x37x27

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Усилитель LSA-045DF, шт.	-1
Паспорт, шт.	-1
Упаковка, шт.	-1

УСТАНОВКА В АНТЕННУ

1. Снимите антенну с мачты.
2. Демонтируйте петлевой вибратор, открутив винты.
3. Снимите крышку, выкрутив три самореза.
4. Открутите гайку крепления усилителя. Снимите шайбы.
5. Установите новый усилитель.
6. Выполните сборку в обратном порядке.



ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Хранение и транспортирование при температуре от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$ при максимальной относительной влажности до 85% при $+25^{\circ}\text{C}$ при условии защиты от солнечного излучения и осадков. Остальные условия в соответствии с категорией 2 по ГОСТ15150-69.

СРОК СЛУЖБЫ И УТИЛИЗАЦИЯ

Срок службы - 8 лет. Изделие может быть утилизировано как бытовые отходы.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня реализации через торговую сеть при соблюдении требований эксплуатации.

Изготовитель:

АО «МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ»
Россия, 142517, Московская область,
Павлово-Посадский район,
д. Улитино, д.81
Сайт: <http://met-izdel.ru>
E-mail: info@met-izdel.ru

Печать ОТК
Дата изготовления

Печать торговой
организации, дата продажи



Произведено в России

